

# MANUAL RÁPIDO

Dispositivo autônomo de controle de acesso SA32

---

## 1. Sobre

SA32-E / SA32-M é um dispositivo independente de controle de acesso com cartão inteligente sem contato e verificação de senha, que ativa 3 modos de verificação (somente Cartão, somente PIN e Card & PIN) para garantir máxima segurança e flexibilidade. Com 1 Saída de relé e 1 saída PUSH (baixa), 1 porta botão e 1 campainha Port, o SA32 é simples, mas eficaz para usar, sua conveniência e adaptabilidade permitem que seja bem implantado em residências, escritórios e outras instalações públicas.

## 2. Características

Este dispositivo é um controlador de acesso de uma porta usando RFID para controle de acesso. É simples e confiável, com as seguintes funções principais:

- Acesso por cartão, PIN ou cartão e PIN
- Possui 1 saída de relé e 1 saída de PUSH (baixa)
- Possui 1 botão de porta e 1 campainha



## 3. Especificações

NO	Item	Valores
1	Tensão operacional	DC 12V±10%
2	Corrente de funcionamento	< 100mA
3	Dimensões	120mm×78mm×22mm
4	Peso	110g
5	Temperatura ambiente	0°C—60°C
6	Humidade relativa	20%—80%
7	Armazenamento	1000 usuários
8	Tipo de cartão (alternativa)	Cartão EM (ID) (cartão IC para opções)
9	Distância de leitura do cartão	1—15CM

SA32	MODO PROGRAMAÇÃO #123456#
ADICIONAR USUÁRIOS	Modo programação #123456# Aperte 1 E PASSE O CARTÃO OU TAG # RETORNA
ADICIONAR USUÁRIOS MODO SENHA PARA TODOS USUÁRIOS	Modo programação #123456# Aperte 21 ESCOLHE SENHA 3 A 6 DÍGITOS EX : 1212 # CONFIRMA
ADICIONAR USUÁRIOS MODO SENHA INDIVIDUAL	Modo programação #123456# Aperte 22 ESCOLHA UMA SENHA DE 3 A 6 DÍGITOS EX: 1212 # CONFIRMA
ADICIONAR USUÁRIOS CARTÃO E SENHA	Modo programação #123456# Aperte 3 PASSE O CARTÃO E NA SEQUÊNCIA ESCOLHA SENHA DE 3 A 6 DÍGITOS PODE USAR CARTÃO OU SENHA PARA ACESSAR PORTA
APAGAR USUÁRIOS	Modo programação #123456# Aperte 41 APROXIME CARTÃO OU TAG
APAGANDO TODOS CARTÕES	Modo programação #123456# APERTE 40 + 0000 # CONFIRMA
APAGANDO USUÁRIOS E SENHA MODO INDIVIDUAL	Modo programação #123456# Aperte 44 + SENHA # CONFIRMA

APAGANDO USUÁRIOS TODAS SENHAS	Modo programação #123456# APERTE 45 + 1111 # CONFIRMA
APAGANDO USUÁRIOS MODO ID	Modo programação #123456# APERTE 42 + ID DO USUÁRIOS EX 0002, 0005, 0010
PROGRAMAR TEMPO ABERTURA PORTA	Modo programação #123456# APERTE 5 + TEMPO QUE DESEJA FICAR COM A PORTA ABERTA EX 04, 05, 10, 99 MAXIMO
TROCA SENHA ADM	Modo programação #123456# APERTE 0 + NOVA SENHA 101010 # CONFIRME REPITA A SENHA 101010 # FINALIZAR
NOVO MODO PROGRAMAR SERA COM A NOVA SENHA	#101010#