

Especificações técnicas



Passfinger 1000

Sistema de controle de acesso
Stand-alone

O Passfinger 1000 permite acesso com identificação por senha e opcionalmente por cartões de proximidade. É aplicado em situações em que a identificação biométrica não se faz necessário. Possui relé para controle de bloqueio, saída para acionamento de alarme, botão de saída e sensor de porta aberta. A interface de entrada Wiegand pode ser usada para conectar leitores externos que possuam saída wiegand. A interface de saída Wiegand permite que o Passfinger 1000 seja conectado como um escravo de uma outra controladora. Possui ainda uma interface USB que permite o usuário baixar dados armazenados no equipamento para um pen drive.

- ➔ Armazena até 30.000 usuários
- ➔ Armazena até 30.000 cartões
- ➔ Armazena até 30.000 senhas
- ➔ Armazena até 50.000 registros de acesso
- ➔ Display de LCD 128 x 64 pixels com back light

CARACTERÍSTICAS:



OPCIONAIS:



Especificações

Modelo	Passfinger 1000
Quantidade de Cartão	30.000 cartões
Quantidade de registros	30.000 registros
Métodos de identificação	Cartão de aproximação e senha
Modo de verificação	1:1
Tempo para identificação	< 2s
Teclado	16 teclas
Display	LCD semi gráfico 128 x 64 pontos com backlight
Tensão de alimentação	12Vdc
Interface Wiegand	Wiegand26, Wiegand34 e formatos configurados pelo usuário
Idioma	Português, Inglês e outros
Comunicação	TCP/IP, RS-232, RS-485
Dimensões do equipamento	137 x 115 x 38 mm
Peso do equipamento	0,710Kg

